



8000: 8000-Presa P30+placca+supp.avorio

OB08409A

Serie civili / Serie civili tradizionali / 8000 / Dispositivi

8000-Presa P30+placca+supp.avorio

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) con placca 3 moduli speciali, resina, e supporto per scatole rettangolari unificate 3 moduli, fissaggio a scatto, avorio



Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

6 NR

Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Presa di corrente
- **Tipologia:** Tipo italiano P30
- **Numero di prese commutabili:** 0
- **Stampa/marcatura:** Senza
- **Tipo di collegamento:** Morsetto a vite
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Con protezione dal contatto incrementata:** Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9001
- **Colore metallizzato:** No
- **Trasparente:** No
- **Bloccabile:** No
- **Meccanismo di espulsione:** No
- **Montaggio isolato:** No
- **Con illuminazione funzionale:** No
- **Sovratensore:** No
- **Protezione da corrente di guasto:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Con funzione loop:** No
- **Con interruttore on/off:** No
- **Insero centrale ruotato:** No
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP20
- **Resistenza agli urti:** Altro
- **Larghezza dell'apparecchio:** 79,40 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 79,40 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 42,70 mm

Marchi

- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))

Imballi



Codice 8011621020607
Qtà 1 NR
Dim. 14,6x15,6x4,2 [cm]
Peso 113,87 [g]

Codice 8011621020614
Qtà 6 NR
Dim. 24,8x18,4x13,7 [cm]
Peso 808,8 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).