



MASCOT: Presa 2P+T 16A P17/11 avorio

0R06414.BP

Serie civili / Serie civili tradizionali / MASCOT / Dispositivi

Presse 2P+T 16A P17/11 avorio

Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, avorio

- Adatto per ogni contesto abitativo

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR




Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Presa di corrente
- **Tipologia:** Tipo italiano Bipasso
- **Numero di prese commutabili:** 0
- **Stampa/marcatura:** Senza
- **Tipo di collegamento:** Morsetto a vite
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Con protezione dal contatto incrementata:** Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9001
- **Colore metallizzato:** No
- **Trasparente:** No
- **Bloccabile:** No
- **Meccanismo di espulsione:** No
- **Montaggio isolato:** No
- **Con illuminazione funzionale:** No
- **Sovratensore:** No
- **Protezione da corrente di guasto:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Con funzione loop:** No
- **Con interruttore on/off:** No
- **Inserto centrale ruotato:** No
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP20
- **Resistenza agli urti:** Altro
- **Altezza dell'apparecchio:** 80,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 32,50 mm


Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352363540
Qtà 1 NR
Dim. 8x8x3,6 [cm]
Peso 67 [g]



Codice 8007352363557
Qtà 20 NR
Dim. 29,5x24,8x8,7 [cm]
Peso 1.359 [g]



Codice 8007352641662
Qtà 120 NR
Dim. 57,5x22,5x30 [cm]
Peso 8.668 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).