



MASCOT: Presa 2P+T 16A universale avorio

0R06416

Serie civili / Serie civili tradizionali / MASCOT / Dispositivi

Presa 2P+T 16A universale avorio

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco e spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato, avorio. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese

- Serie modulare per installazioni da incasso e da parete
- Adatto per ogni contesto abitativo

Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

20 NR



Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Tipologia: Altro

Numero di prese commutabili: 0

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

• Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9001
Colore metallizzato: No

Trasparente: NoBloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco
 Con funzione loop: No
 Con interruttore on/off: No
 Inserto centrale ruotato: No
 Corrente nominale: 16 A

Tensione nominale: 250 VFrequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Altezza dell'apparecchio: 80,00 mmProfondità dell'apparecchio: 41,00 mm

Marchi

00. Marcatura CE - UE

99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



 Codice
 8007352363564

 Qtà
 1 NR

 Dim.
 8x8x3,6 [cm]

 Peso
 81,13 [g]



 Codice
 8007352363571

 Qtà
 20 NR

 Dim.
 35,5x24,8x8,7 [cm]

 Peso
 1.846,86 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.