



8000: Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio

0A08190.10

Serie civili / Serie civili tradizionali / 8000 / Dispositivi

Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio

Presse coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 10 dB



Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

6 NR

Dati tecnici

- **Gruppo:** Antenne e tecnica satellitari
- **Classe:** Presa antenna
- **Tipologia:** Cassetta passante
- **Copertura:** Senza
- **Attenuazione collegamento a 860 MHz:** 10,60 dB
- **Attenuazione collegamento a 2150 MHz:** 9,90 dB
- **Numero di uscite:** 1
- **Attenuazione di passaggio a 860 MHz:** 2,20 dB
- **Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:** 3,40 dB
- **Adatto per alimentazione remota:** No
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto
- **Colore:** Beige
- **Codice RAL (simile):** 9001
- **Materiale:** Plastica

Imballi



Codice 8011621013319
Qtà 1 NR
Dim. 7,3x2,9x13 [cm]
Peso 66,4 [g]



Codice 8011621013326
Qtà 6 NR
Dim. 14,5x14x8 [cm]
Peso 422,87 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).