Avvolgicavo: Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 10m

0P32714

Installazione volante / Spine e prese / Avvolgicavo / Avvolgicavo domestici

Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 10m

Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina 2P+T 16 A standard italiano S17, cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1,5 mm2 (3G1,5) 10 metri – Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3200 W 230 V~

- Maniglia per una facile impugnatura durante il trasporto che permette anche di appendere la bobina
- Involucro robusto e dimensioni compatte; Prodotto Certificato IMQ

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

6 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Scheda tecnica (590 kb)

Video

- Spot avvolgicavo

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore

Vista 3D

Gallery

Dati tecnici

- **Gruppo**: Utensili elettrici
- **Classe**: Avvolgicavo
- **Materiale del corpo**: Plastica
- **Attrezzatura del cavo**: H05VV-F
- **Sezione del filo**: 1,50
- **Numero di fili**: 3
- **Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)**: 4
- **Numero delle prese tipo bipasso (Italia)**: 4
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13**: 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15**: 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23**: 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25**: 0
- **Con telaio portante**: Sì
- **Avvolgimento automatico del cavo**: No
- **Con protezione da sovraccarico termico**: Sì
- **Con arresto**: No
- **Grado di protezione (IP)**: IP20
- **Colore**: Multicolore

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSv-IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice	8007352615830	**Codice**	8007352615793
Qtà	1 NR	**Qtà**	6 NR
Dim.	26x8,5x34 [cm]	**Dim.**	60,5x26,5x33,5 [cm]
Peso	1.850 [g]	**Peso**	11.100 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.