



## 8000: Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio

### 0R08190.10

Serie civili / Serie civili tradizionali / 8000 / Dispositivi

#### Presa TV-RD-SAT passante 10dB maschio

Presse coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio  
IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 10 dB

- Serie modulare per installazioni da incasso e da parete
- Adatto per ogni contesto abitativo



#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine

5 NR


#### Dati tecnici

- **Gruppo:** Antenne e tecnica satellitari
- **Classe:** Presa antenna
- **Tipologia:** Cassetta passante
- **Copertura:** Senza
- **Attenuazione collegamento a 860 MHz:** 10,60 dB
- **Attenuazione collegamento a 2150 MHz:** 9,90 dB
- **Numero di uscite:** 1
- **Attenuazione di passaggio a 860 MHz:** 2,20 dB
- **Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:** 3,40 dB
- **Adatto per alimentazione remota:** No
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto
- **Colore:** Beige
- **Codice RAL (simile):** 9001
- **Materiale:** Plastica


#### Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352363878  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 2,2x5x3,21 [cm]  
**Peso** 48,85 [g]



**Codice** 8007352363885  
**Qtà** 20 NR  
**Dim.** 21,4x11,6x6 [cm]  
**Peso** 1.002,9 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).