PLANA: Presa 2P+T 16A P30 Silver

0R14209.SL

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

Presa 2P+T 16A P30 Silver

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), Silver - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Presa di corrente
- **Tipologia**: Tipo italiano P30
- **Numero moduli da frutto**: 2
- **Numero di prese commutabili**: 0
- **Stampa/marcatura**: Senza
- **Tipo di collegamento**: Morsetto a vite
- **Con coperchio a cerniera**: No
- **Con protezione dal contatto incrementata**: Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: Sì
- **Colore**: Argento
- **Codice RAL (simile)**: 9006
- **Colore metallizzato**: No
- **Trasparente**: No
- **Bloccabile**: No
- **Meccanismo di espulsione**: No
- **Montaggio isolato**: No
- **Con illuminazione funzionale**: No
- **Sovratensore**: No
- **Protezione da corrente di guasto**: No
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Laccato
- **Tipo superficie**: Lucido
- **Con funzione loop**: No
- **Con interruttore on/off**: No
- **Inserto centrale ruotato**: No
- **Corrente nominale**: 16 A
- **Tensione nominale**: 250 V
- **Frequenza**: 50,00 - 60,00 HZ
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP20
- **Resistenza agli urti**: Altro
- **Larghezza dell'apparecchio**: 44,80 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 38,90 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 398665

8 007352 398672

Codice	8007352398665	**Codice**	8007352398672
Qtà	1 NR	**Qtà**	20 NR
Dim.	4,48x4,9x3,89 [cm]	**Dim.**	26,9x11,6x9 [cm]
Peso	42,4 [g]	**Peso**	932,4 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.