IDEA: Interruttore 2P 16AX grigio

0R16016

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Dispositivi

Interruttore 2P 16AX grigio

Interruttore 2P 16 AX 250 V~, grigio. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Comando per impianti
- **Tipo funzionamento**: Interruttore bipolare
- **Tipo di comando**: Bascula/tasto
- **Composizione**: Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Numero moduli da frutto**: 1
- **Interruttore a tasto**: Sì
- **Numero di bascule di azionamento**: 1
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Tipo di fissaggio**: Bloccare in posizione
- **Con piastra di montaggio**: No
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Colore**: Grigio
- **Codice RAL (simile)**: 7015
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: Si
- **Illuminazione**: No
- **Funzione di illuminazione**: Altro
- **Tipo di illuminazione**: Altro
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP40
- **Tensione nominale**: 250 V
- **Corrente nominale**: 16,00 A
- **Contatto di feedback**: No
- **Tipo di collegamento**: Morsetto a vite
- **Interruttore della lavatrice**: Sì
- **Larghezza dell'apparecchio**: 24,80 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 50,10 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 39,00 mm
- **Profondità di incasso**: 25,50 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 365261

8 007352 365278

Codice	8007352365261	**Codice**	8007352365278
Qtà	1 NR	**Qtà**	20 NR
Dim.	2,48x5x4,6 [cm]	**Dim.**	15,8x12,4x9,6 [cm]
Peso	32,13 [g]	**Peso**	701,13 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.