Prolunghe: Prolunga 20m IP44 3G1,5 schuko arancio

0R32392

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe da giardino

Prolunga 20m IP44 3G1,5 schuko arancio

Cavo prolunga lineare 20 metri IP44, cavo con 3 conduttori da 1,5 mm2 (3G1,5) H05VV-F e spina 2P+T 16 A 250 V~ combinata standard tedesco e francese, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, idoneo per apparecchi elettrici da giardinaggio, elettroutensili ed apparecchi similari, potenza massima prelevabile 3680 W, arancio

- Sicurezza: Protezione Bimbi Sicuri. Prese sicure con otturatore che impedisce contatti accidentali con le parti in tensione grazie al dispositivo Sicury
- Idoneo per apparecchi elettrici da giardinaggio, elettroutensili ed apparecchi similari
- Massima sicurezza in giardino o mentre fai bricolage all'aperto con le prolunghe con protezione IP44 contro gli spruzzi d'acqua

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche

0R32397 - Prolunga 30m IP44 3G1,5 schuko arancio

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Scheda tecnica (1179 kb)

Gallery

Dati tecnici

- **Gruppo**: Cavi/conduttori
- **Classe**: Cavo conduttore
- **Numero di fili**: 3
- **Numero di fili ausiliari**: 0
- **Sezione nominale del conduttore ausiliario**: 1,50
- **Isolamento filo**: PVC
- **Organo portante**: Senza
- **Protezione dalla torsione**: Sì
- **Materiale del rivestimento**: PVC
- **Colore del rivestimento**: Arancione
- **Resistente all'olio secondo IEC 60811-404**: No
- **Tensione nominale U0**: 0,30 kV
- **Tensione nominale U**: 0,25 kV

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 685703

Codice	8007352685703
Qtà	1 NR
Dim.	21x21x8 [cm]
Peso	2.160 [g]

8 007352 714687

Codice	8007352714687
Qtà	4 NR
Dim.	40x25,5x15,5 [cm]
Peso	9.250 [g]

8 007352 685956

Codice	8007352685956
Qtà	5 NR
Dim.	35x33,5x24,5 [cm]
Peso	11.410 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.