



## PLANA: Deviatore 1P 10AX bianco 5pz

#### 0T14004

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

#### Deviatore 1P 10AX bianco 5pz

Deviatore 1P 10 AX 250  $V_{\sim}$ , illuminabile, tasto sostituibile, bianco - 5 pezzi. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine

5 NR

#### Dati tecnici

**Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti
 Tipo funzionamento: Deviatore
 Tipo di comando: Bascula/tasto

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 1 Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 1

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

**Protezione della superficie**: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

**Colore**: Bianco

Codice RAL (simile): 9003

Casella di testo/superficie di marcatura: Si

**Illuminazione**: Opzionale

Funzione di illuminazione: Controllo e orientamento

Tipo di illuminazione: LED sostituibile
Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 250 V Corrente nominale: 10,00 A Contatto di feedback: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite Interruttore della lavatrice: No

Larghezza dell'apparecchio: 115,00 mm
 Altezza dell'apparecchio: 50,00 mm
 Profondità dell'apparecchio: 40,00 mm

Profondità di incasso: 24,00 mm

## Marchi

- 00. Marcatura CE UE
- 01. Marchio IMQ Italia (download)
- 43. Marchio UKCA Regno Unito

- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

## Imballi



**5 2 6 7 3 6 7 0 8 0 0 7 3 5 2**8007352673670 **Codice** 80073

 Codice
 800735267367

 Qtà
 1 NR

 Dim.
 11,5x5x4 [cm]

 Peso
 134,93 [g]

 Codice
 8007352673687

 Qtà
 5 NR

 Dim.
 11,5x25x4 [cm]

 Peso
 676,6 [g]

# Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.