EIKON: Lampada emergenza LED 1M 230V grigio

20382

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Lampada emergenza LED 1M 230V grigio

Lampada con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, batteria ricaricabile sostituibile al Ni-MH, autonomia 2 ore, grigio

Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Segnalazioni ottiche acustiche (6058 kb)
- Foglio istruzioni multilingua (608 kb)

Video

- Spot Eikon

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo**: Apparecchi di Illuminazione
- **Classe**: Apparecchi di illuminazione di emergenza
- **Tipo di montaggio**: Incasso
- **Dispositivo di monitoraggio**: Senza
- **Commutazione a distanza**: No
- **Alimentazione**: Remoto (batteria singola)
- **Tipo di batteria**: NiMh
- **Tipo lampada**: LED non sostituibile
- **Con lampada inclusa**: Sì
- **Materiale del corpo**: Plastica
- **Colore del corpo**: Grigio
- **Materiale della copertura**: Senza copertura
- **Tipo di tensione di alimentazione**: AC
- **Tensione nominale**: 230,00 - 230,01 V
- **Grado di protezione (IP)**: IP40
- **Classe di isolamento**: II
- **Potenza totale**: 1,00 W
- **Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1**: 3
- **Larghezza**: 22,30 mm
- **Altezza/profondità**: 47,20 mm
- **Larghezza di montaggio**: 22,30 mm
- **Altezza/Profondità di inserimento**: 37,00 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 10. Marchio EAC - EACU
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 269651

Codice	8007352269651
Qtà	1 NR
Dim.	5,1x2,8x5,3 [cm]
Peso	48,4 [g]

8 007352 269668

Codice	8007352269668
Qtà	10 NR
Dim.	14,4x11,6x6 [cm]
Peso	532,07 [g]

8 007352 657021

Codice	8007352657021
Qtà	120 NR
Dim.	36,5x33x13,5 [cm]
Peso	6.804 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.