



Adattatori: Adattatore mult. S31+3P17/11 nero

RI.00324N

Installazione volante / Spine e prese / Adattatori / Adattatori civili

Adattatore mult. S31+3P17/11 nero

Adattatore multiplo SICURY 250 V \sim , nero - max 1500 W - spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese - tre Bpresa 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11

- Sicurezza: Protezione Bimbi Sicuri. Prese sicure con otturatore che impedisce contatti accidentali con le parti in tensione grazie al dispositivo Sicury
- Bpresa multistandard in grado di alloggiare spine di differenti tipologie nel caso specifico da 10 e 16 A. Tipo S10, S11, SPA11, S17, SPA17



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR

Video

Spot Installazione Volante

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- Classe: Adattatore
- **Tipologia**: Compatto
- Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I): No
- Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F): Sì
- Con spina per FR (pin di terra) (tipo E): Sì
- Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G): No
- Con spina per IT (S/P 11): No

- Con spina per IT (S/P 17) (tipo L): No
- Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A): No
- Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B): No
- **Tipo di presa**: IT (S/P 17) (tipo L)
- Numero di porte USB: 0
- Colore: Nero
- **Tensione nominale**: 230,00 230,01 V
- Corrente nominale: 0,00 16,00 A

Marchi

- 00. Marcatura CE UE
- 01. Marchio IMQ Italia (download)

- 98. Avvertenza per adattatori (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi



011621 022205

 Codice
 8011621019328

 Qtà
 1 NR

 Dim.
 4,5x6,5x5,3 [cm]

Dim. 4,5x6,5x5,3 [cm] **Peso** 65,67 [g]

Codice 8011621022205 **Qtà** 50 NR

Dim. 29x24,5x14 [cm] **Peso** 3.565,13 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.