Adattatori: Adattatore EN 60309+universale +EN 60309

RI.00363

Installazione volante / Spine e prese / Adattatori / Adattatori industriali

Adattatore EN 60309+universale +EN 60309

Adattatore industriale-civile 250 V~, spina 2P+T 16 A 6h tipo EN 60309, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese e una presa 2P+T 16 A 6h tipo EN 60309

Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

5 NR

Video

- Spot Installazione Volante

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Adattatore
- **Tipologia**: Compatto
- **Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I)**: No
- **Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F)**: No
- **Con spina per FR (pin di terra) (tipo E)**: No
- **Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G)**: No
- **Con spina per IT (S/P 11)**: No
- **Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)**: No
- **Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A)**: No
- **Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B)**: No
- **Tipo di presa**: Altro
- **Numero di porte USB**: 0
- **Colore**: Altro
- **Tensione nominale**: 230,00 - 230,01 V
- **Corrente nominale**: 0,00 - 16,00 A

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 98. Avvertenza per adattatori (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice	8007352452732	**Codice**	8007352452749	**Codice**	8007352473249	**Codice**	8007352469921
Qtà	1 NR	**Qtà**	5 NR	**Qtà**	15 NR	**Qtà**	30 NR
Dim.	16,5x16,5x5 [cm]	**Dim.**	27,7x17,7x17,2 [cm]	**Dim.**	47,5x27x29 [cm]	**Dim.**	55x29x36 [cm]
Peso	345,6 [g]	**Peso**	1.728 [g]	**Peso**	5.710 [g]	**Peso**	10.588 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.