



## Multiprese: Presa mult. 16A 3schuko+4USB+int. + WiFi

### 00447.CC.B

Installazione volante / Spine e prese / Multiprese / Altre multiprese

#### Presa mult. 16A 3schuko+4USB+int. + WiFi

Preso mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard tedesco, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 4 uscite USB tipo A ottimizzate per caricare contemporaneamente 4 dispositivi (es. tablet, smartphone), interruttore luminoso, controllo locale o da remoto mediante App, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1,5 mm<sup>2</sup> (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, bianco

- Da smartphone o assistenti vocali puoi controllare i tuoi elettrodomestici
- App View Product per accendere/spegnere/temporizzare i dispositivi collegati, controllare i consumi, creare scenari combinando più azioni e ricevere notifiche se il dispositivo è offline
- 3 uscite Schuko e 4 uscite USB comandabili da remoto
- Cavo da 1,5 mt con spina "grande" standard italiano 16A



#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine

1 NR


#### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Manuale utente \(1472 kb\)](#)


#### Video

- [Videoclip](#)


## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Gallery



## Dati tecnici


- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Presa multipla
- **Forma della scatola:** Rettangolare
- **Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):** 0
- **Numero di prese Euro CEE7/16:** 0
- **Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):** 3
- **Numero di prese con pin di terra:** 0
- **Numero di prese per apparecchi freddi:** 0
- **Numero delle prese tipo bipasso (Italia):** 0
- **Numero delle prese tipo P11 (Italia):** 0
- **Numero di Prese tipo P17 (Italia):** 0
- **Numero delle prese tipo NEMA:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:** 0
- **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:** 0
- **Con interruttore on/off:** Sì
- **Interruttore differenziale:** No
- **Numero di prese multistandard universali:** 0
- **Filtro di rete anti-interferenze:** No
- **Numero di prese, altre:** 0
- **Numero di collegamenti USB:** 4
- **Sovratensore:** No
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Sezione del filo:** 1,50
- **Con coperchio:** No
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Lucido
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9016
- **Trasparente:** No
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Lunghezza del cavo di alimentazione:** 1,50 m
- **Insero centrale ruotato:** No
- **Angolo inserto centrale ruotato:** 45°

## Marchi

• 00. Marcatura CE - UE ([download](#))

• 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352668133  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 33x8x7 [cm]  
**Peso** 577,5 [g]

**Codice** 8007352669413  
**Qtà** 12 NR  
**Dim.** 37x33x25 [cm]  
**Peso** 7.330 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).