



## 8000: Interruttore 1P 10AX +chiave

**08380**

Serie civili / Serie civili tradizionali / 8000 / Dispositivi

### Interruttore 1P 10AX +chiave

Interruttore 1P 10 AX 250 V~, a chiave. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

### Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

### Q.tà minima ordine

1 NR

### Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Comando per impianti
- **Tipo funzionamento:** Interruttore unipolare
- **Tipo di comando:** Chiave
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Numero moduli da frutto:** 1
- **Interruttore a tasto:** Sì
- **Numero di bascule di azionamento:** 0
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Con piastra di montaggio:** No
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Beige
- **Codice RAL (simile):** 9001
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Illuminazione:** No
- **Funzione di illuminazione:** Altro
- **Tipo di illuminazione:** Altro
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Corrente nominale:** 10,00 A
- **Contatto di feedback:** No
- **Tipo di collegamento:** Morsetto a vite
- **Interruttore della lavatrice:** No
- **Altezza dell'apparecchio:** 45,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 43,00 mm
- **Profondità di incasso:** 33,50 mm



## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 10. Marchio EAC - EACU
- 14. Marchio TSE - Turchia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352014848  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 6x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 43,6 [g]

**Codice** 8007352009363  
**Qtà** 20 NR  
**Dim.** 28,1x13,1x6 [cm]  
**Peso** 953,87 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).