



## MASCOT: Presa 2P+T 16A universale avorio

### 0A06416

Serie civili / Serie civili tradizionali / MASCOT / Dispositivi

### Preso 2P+T 16A universale avorio

Preso SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale, per eurospine 2P 2,5 A, spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiano, spine 2P+T 16 A standard tedesco e spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato, avorio. Non realizza il collegamento di terra con la spina 2P+T 16 A 250 V~ standard francese

### Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

### Q.tà minima ordine

6 NR



## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Presa di corrente
- **Tipologia:** Altro
- **Numero di prese commutabili:** 0
- **Stampa/marcatura:** Senza
- **Tipo di collegamento:** Morsetto a vite
- **Con coperchio a cerniera:** No
- **Con protezione dal contatto incrementata:** Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9001
- **Colore metallizzato:** No
- **Trasparente:** No
- **Bloccabile:** No
- **Meccanismo di espulsione:** No
- **Montaggio isolato:** No
- **Con illuminazione funzionale:** No
- **Sovratensore:** No
- **Protezione da corrente di guasto:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Con funzione loop:** No
- **Con interruttore on/off:** No
- **Insero centrale ruotato:** No
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP20
- **Resistenza agli urti:** Altro
- **Altezza dell'apparecchio:** 80,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 41,00 mm

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8011621001088  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 14,6x15,6x4,4 [cm]  
**Peso** 103,8 [g]



**Codice** 8011621001934  
**Qtà** 6 NR  
**Dim.** 28,4x18,4x13,7 [cm]  
**Peso** 773,8 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).