8000: Presa 2P+T 16A P30 resina scatto avorio

0A08614A

Serie civili / Serie civili tradizionali / 8000 / Dispositivi

Presa 2P+T 16A P30 resina scatto avorio

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale) - apparecchio completo di supporto e placca resina, per scatole da incasso rotonde ø 60 mm, fissaggio a scatto, avorio

Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

6 NR

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Presa di corrente
- **Tipologia**: Tipo italiano P30
- **Numero di prese commutabili**: 0
- **Stampa/marcatura**: Senza
- **Tipo di collegamento**: Morsetto a vite
- **Con coperchio a cerniera**: No
- **Con protezione dal contatto incrementata**: Sì
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: Sì
- **Colore**: Bianco
- **Codice RAL (simile)**: 9001
- **Colore metallizzato**: No
- **Trasparente**: No
- **Bloccabile**: No
- **Meccanismo di espulsione**: No
- **Montaggio isolato**: No
- **Con illuminazione funzionale**: No
- **Sovratensore**: No
- **Protezione da corrente di guasto**: No
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Con funzione loop**: No
- **Con interruttore on/off**: No
- **Inserto centrale ruotato**: No
- **Corrente nominale**: 16 A
- **Tensione nominale**: 250 V
- **Frequenza**: 50,00 - 60,00 HZ
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP20
- **Resistenza agli urti**: Altro
- **Altezza dell'apparecchio**: 45,00 mm

Marchi

- 01. Marchio IMQ - Italia (download)

Imballi

8 011621 014811

8 011621 014828

Codice	8011621014811	**Codice**	8011621014828
Qtà	1 NR	**Qtà**	6 NR
Dim.	14,6x15,6x4,2 [cm]	**Dim.**	24,8x18,4x13,7 [cm]
Peso	97,8 [g]	**Peso**	711,87 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.