Componenti da parete: Comando connesso no batt. Arké Round b

0K03925.06

Sistemi e prodotti smart / Smart switch&sound / Componenti da parete / Componenti non modulari

Comando connesso no batt. Arké Round b

Kit comando connesso a due pulsanti basculanti per massimo quattro funzioni View Wireless standard Bluetooth wireless technology contenente: 1 comando 03925, 1 supporto 19507.RN.B bianco, 2 tasti 19506.B bianco, 1 placca 2 moduli Arké Round 19672.B66 Reflex ghiaccio total look

- Non servono batterie: L'alimentazione si auto-genera attraverso l'azionamento del pulsante, che attiva il generatore elettrodinamico interno. Questa piccola frazione di energia è in grado di attivare l'onda in radiofrequenza
- L'interruttore senza fili posizionabile ovunque, anche su vetro o legno, non necessita di opere murarie
- Non richiedono collegamenti filari la trasmissione del segnale avviene via radio
- Utilizzo di tecnologie radio low energy applicate ai comandi, l'inquinamento e le radiazioni elettromagnetiche sono praticamente inesistenti
- Configurazione da App "View wireless" per sistema Bluetooth technology o da APP "Casambi" per dimmer wireless con tecnologia Casambi
- Compatibile per controllo di corpi illuminanti che integrano la tecnologia Casambi (per tutti i brand compatibili, si rimanda al sito casambi.com sezione ecosystem/luminaires)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Componenti del kit

19672.B66 - Placca Round 2M Reflex ghiaccio tot.look

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua (634 kb)

Gallery

Dati tecnici

- **Gruppo**: Sistemi di bus per impianti
- **Classe**: Unità di controllo della luce per sistema bus
- **Sistema bus EIB/KNX**: No
- **Sistema bus radio KNX**: No
- **Sistema bus radio**: Sì
- **Sistema bus LON**: No
- **Sistema bus Powernet**: No
- **Altri sistemi bus**: Altro
- **Radio bidirezionale**: No
- **Tipo di montaggio**: A parete
- **Numero moduli DIN**: 2
- **Accoppiamento bus incluso**: Sì
- **Ingresso stazione secondaria**: No
- **Comando locale/manuale**: Sì
- **Con indicatore a LED**: No
- **Interfaccia 1-10 V**: No
- **Numero di ingressi per sensore di luminosità**: 0

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE (download)
- 40. Bluetooth technology
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 646728

Codice	8007352646728
Qtà	1 NR
Dim.	10,5x10,5x2,5 [cm]
Peso	105 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.