



## MASCOT: Deviatore 1P 10AX + presa P30 avorio

**OR06697**

Serie civili / Serie civili tradizionali / MASCOT / Dispositivi

### Deviatore 1P 10AX + presa P30 avorio

Deviatore 1P 10 AX 250 V~ + presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), avorio

### Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

### Q.tà minima ordine

20 NR




## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Presa con interruttore
- **Esecuzione dell'interruttore:** Deviatore
- **Esecuzione della presa:** Altro
- **Numero di prese:** 1
- **Tipo di comando:** Bascula/tasto
- **Direzione di montaggio:** Orizzontale e verticale
- **Tipo di fissaggio:** Fissaggio a uncino
- **Con illuminazione:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9001
- **Trasparente:** No
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP20
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Corrente nominale presa:** 16 A
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Sovratensore:** No
- **Protezione da corrente di guasto:** No
- **Larghezza dell'apparecchio:** 80,00 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 80,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 36 mm

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352363649  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 8x8x3,6 [cm]  
**Peso** 89,33 [g]



**Codice** 8007352363656  
**Qtà** 20 NR  
**Dim.** 35,5x24,8x8,7 [cm]  
**Peso** 2.023,26 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).