PLANA: Deviatore 1P 10AX 2M Silver

0R14004.2.SL

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

Deviatore 1P 10AX 2M Silver

Deviatore 1P 10 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, Silver - 2 moduli.
Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

20 NR

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Comando per impianti
- **Tipo funzionamento**: Deviatore
- **Tipo di comando**: Bascula/tasto
- **Composizione**: Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Numero moduli da frutto**: 2
- **Interruttore a tasto**: Sì
- **Numero di bascule di azionamento**: 1
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Tipo di fissaggio**: Bloccare in posizione
- **Con piastra di montaggio**: No
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Laccato
- **Tipo superficie**: Lucido
- **Colore**: Argento
- **Codice RAL (simile)**: 9006
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: Si
- **Illuminazione**: Opzionale
- **Funzione di illuminazione**: Controllo e orientamento
- **Tipo di illuminazione**: LED sostituibile
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP40
- **Tensione nominale**: 250 V
- **Corrente nominale**: 10,00 A
- **Contatto di feedback**: No
- **Tipo di collegamento**: Morsetto a vite
- **Interruttore della lavatrice**: No
- **Larghezza dell'apparecchio**: 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 38,40 mm
- **Profondità di incasso**: 24,00 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 398429

Codice	8007352398429
Qtà	1 NR
Dim.	4,48x4,9x3,85 [cm]
Peso	34 [g]

8 007352 398436

Codice	8007352398436
Qtà	20 NR
Dim.	26,9x11,6x9 [cm]
Peso	758,2 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.