EIKON: Invertitore 1P 16AX grigio

0R20013

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Invertitore 1P 16AX grigio

Invertitore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, grigio. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Comando per impianti
- **Tipo funzionamento**: Invertitore
- **Tipo di comando**: Bascula/tasto
- **Composizione**: Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Numero moduli da frutto**: 1
- **Interruttore a tasto**: Sì
- **Numero di bascule di azionamento**: 1
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Tipo di fissaggio**: Bloccare in posizione
- **Con piastra di montaggio**: No
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Colore**: Grigio
- **Codice RAL (simile)**: 7024
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: Si
- **Illuminazione**: Opzionale
- **Funzione di illuminazione**: Controllo e orientamento
- **Tipo di illuminazione**: LED sostituibile
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP40
- **Tensione nominale**: 250 V
- **Corrente nominale**: 16,00 A
- **Contatto di feedback**: No
- **Tipo di collegamento**: Morsetto a vite
- **Interruttore della lavatrice**: No
- **Larghezza dell'apparecchio**: 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 36,15 mm
- **Profondità di incasso**: 25,00 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

8 007352 366152

Codice	8007352366152
Qtà	1 NR
Dim.	2,23x4,9x3,61 [cm]
Peso	30,8 [g]

8 007352 366169

Codice	8007352366169
Qtà	50 NR
Dim.	21,4x11,6x14,2 [cm]
Peso	1.622 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.