



## PLANA: Apparecchio illuminazione emergenza 230V

**14394**

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

### Apparecchio illuminazione emergenza 230V

Apparecchio di illuminazione d'emergenza autonomo 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di lampada fluorescente FD 4W G5 e di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli. Da completare con placca 7 moduli

### Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

### Q.tà minima ordine

1 NR


### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Segnalazioni ottiche acustiche \(6058 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(127 kb\)](#)


### Video

- [Spot Plana](#)


### Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Gallery



## Dati tecnici

- **Gruppo:** Apparecchi di Illuminazione
- **Classe:** Apparecchi di illuminazione di emergenza
- **Tipo di montaggio:** Incasso
- **Dispositivo di monitoraggio:** Senza
- **Commutazione a distanza:** No
- **Alimentazione:** Remoto (batteria singola)
- **Tipo di batteria:** NiCd
- **Tipo lampada:** Lampada fluorescente
- **Con lampada inclusa:** Sì
- **Materiale del corpo:** Plastica
- **Colore del corpo:** Bianco
- **Materiale della copertura:** Senza copertura
- **Tipo di tensione di alimentazione:** AC
- **Tensione nominale:** 230,00 - 230,01 V
- **Grado di protezione (IP):** IP40
- **Classe di isolamento:** II
- **Potenza totale:** 4,00 W
- **Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1:** 26
- **Larghezza:** 203,40 mm
- **Altezza/profondità:** 74,00 mm
- **Larghezza di montaggio:** 203,40 mm
- **Altezza/Profondità di inserimento:** 47,10 mm

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 17. Marchio ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352117693  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 21,4x6,6x9,3 [cm]  
**Peso** 470,34 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).