



IDEA: Placca Rondò 3M ardesia

16753.46

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Placche

Placca Rondò 3M ardesia

Placca Rondò 3 moduli, metallo pressofuso, ardesia

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Potrebbe interessarti anche




16723 - Supporto 3M Arké Idea + viti grigio


Video

Spot Idea

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore





Vista 3D

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca
Numero di unità: 3

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 3 Numero di unità verticali: 1

 $_{\bullet}$ Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

• Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi: Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì
 Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Metallo

Qualità del materiale: Altro

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Metallico

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7011

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 123,00 mmAltezza: 82,00 mmProfondità: 9,00 mm

Larghezza di montaggio: 123,00 mm
 Altezza della parte incassata: 82,00 mm
 Diametro del foro (apertura): 0 mm

Marchi

01. Marchio IMQ - Italia (download)

15. Marchio CCC - Cina (download)

Imballi



 Codice
 8007352092228

 Qtà
 1 NR

 Dim.
 12,5x8,5x1,1 [cm]

 Peso
 107,6 [g]

8 8 8 7 3 5 2 8 9 2 2 3 5

 Codice
 8007352092235

 Qtà
 10 NR

 Dim.
 13,5x12,4x9,2 [cm]

 Peso
 1.132,2 [g]



 Codice
 8007352263284

 Qtà
 160 NR

 Dim.
 50,5x20x28 [cm]

 Peso
 17.900 [g]



 Codice
 8007352587762

 Qtà
 3.840 NR

 Dim.
 120x80x105 [cm]

 Peso
 451.096 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.