



## ARKÉ: Meccanismo interruttore 1P 16AX

### 19001.0

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### Meccanismo interruttore 1P 16AX

Meccanismo interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, da completare con  
tasto 1-2-3 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC  
60669-1:2017)

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

20 NR


### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [IG Apparecchi di comando IT \(11879 kb\)](#)


### Video

- [Arké abita il tuo tempo](#)


### Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



## Gallery




## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Comando per impianti
- **Tipo funzionamento:** Interruttore unipolare
- **Tipo di comando:** Bascula/tasto
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Numero moduli da frutto:** 1
- **Interruttore a tasto:** Sì
- **Numero di bascule di azionamento:** 1
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Con piastra di montaggio:** No
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Blu
- **Codice RAL (simile):** 7015
- **Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì
- **Illuminazione:** Opzionale
- **Funzione di illuminazione:** Controllo e orientamento
- **Tipo di illuminazione:** LED sostituibile
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Corrente nominale:** 16,00 A
- **Contatto di feedback:** No
- **Tipo di collegamento:** Morsetto a vite
- **Interruttore della lavatrice:** No
- **Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio:** 34,60 mm
- **Profondità di incasso:** 25,00 mm

## Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 10. Marchio EAC - EACU
- 14. Marchio TSE - Turchia
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 28. Marchio NSW - Australia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 34. Marchio PSE - Giappone
- 36. Marchio ISI - India
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352412941

**Codice** 8007352412941  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 4,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 22,6 [g]



8 007352412958

**Codice** 8007352412958  
**Qtà** 20 NR  
**Dim.** 21,4x11,6x6 [cm]  
**Peso** 510,7 [g]



8 007352636811

**Codice** 8007352636811  
**Qtà** 200 NR  
**Dim.** 30,5x25,5x22,5 [cm]  
**Peso** 5.440 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).