ARKÉ: Pulsante 1P NO 10A tirante grigio

19052

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Pulsante 1P NO 10A tirante grigio

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ a tirante, con 1,5 m cordone e pomello, grigio

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- IG Apparecchi di comando IT (11879 kb)

Video

- Arké abita il tuo tempo

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore

Vista 3D

Gallery

Dati tecnici

- **Gruppo**: Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe**: Pulsante
- **Composizione**: Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Tipologia**: Altro
- **Tipo di comando**: Pulsante
- **Numero di bascule di azionamento**: 0
- **Numero moduli da frutto**: 100
- **Numero di poli**: 1
- **Tensione nominale**: 250 V
- **Corrente nominale**: 10,00 A
- **Con illuminazione**: No
- **Contatto di feedback**: No
- **Tipo di montaggio**: Incassato
- **Tipo di fissaggio**: Bloccare in posizione
- **Materiale**: Plastica
- **Qualità del materiale**: Materiale termoplastico
- **Senza alogeni**: Sì
- **Protezione della superficie**: Non trattato
- **Tipo superficie**: Opaco
- **Colore**: Grigio
- **Codice RAL (simile)**: 7015
- **Trasparente**: No
- **Casella di testo/superficie di marcatura**: Sì
- **Adatto per classe di protezione (IP)**: IP40
- **Larghezza dell'apparecchio**: 22,30 mm
- **Altezza dell'apparecchio**: 49,00 mm
- **Profondità dell'apparecchio**: 38,50 mm

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia (download)
- 14. Marchio TSE - Turchia (download)
- 28. Marchio NSW - Australia (download)
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 36. Marchio ISI - India
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico (download)
- 99. Direttiva RAEE (download)

Imballi

Codice	8007352413863	**Codice**	8007352413870	**Codice**	8007352634183
Qtà	1 NR	**Qtà**	20 NR	**Qtà**	240 NR
Dim.	6x2,8x5,3 [cm]	**Dim.**	28,1x13,1x6 [cm]	**Dim.**	38,5x28,5x29,5 [cm]
Peso	33,3 [g]	**Peso**	745,5 [g]	**Peso**	8.944 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.