



## ARKÉ: Spia diffusore neutro bianco

**19386.B**

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### Spia diffusore neutro bianco

Spia per unità di segnalazione, diffusore neutro, bianco. Fornita senza unità di segnalazione

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

10 NR


### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Segnalazioni ottiche acustiche \(6058 kb\)](#)


### Video

- [Arké abita il tuo tempo](#)


### Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D



## Gallery



## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Segnale luminoso per commutatori
- **Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici
- **Numero moduli da frutto:** 1
- **Portalampada:** Altro
- **Con lampada inclusa:** No
- **Tipo lampada:** LED sostituibile
- **Con luce lampeggiante:** No
- **Con simbolo intercambiabile:** No
- **Tipo di montaggio:** Incassato
- **Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Senza alogeni:** Sì
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Bianco
- **Codice RAL (simile):** 9016
- **Trasparente:** No
- **Colore del corpo luminoso:** Bianco
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Tensione nominale:** 250 V

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 10. Marchio EAC - EACU
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352456273  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 4,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 21,3 [g]



**Codice** 8007352456280  
**Qtà** 10 NR  
**Dim.** 14,4x9x6 [cm]  
**Peso** 248,6 [g]



**Codice** 8007352639447  
**Qtà** 160 NR  
**Dim.** 37,5x30x13,5 [cm]  
**Peso** 4.328 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).