



## Adattatori: Adattatore EN 60309 + 2P17/11 + EN 60309

### RI.00364

Installazione volante / Spine e prese / Adattatori / Adattatori industriali

#### Adattatore EN 60309 + 2P17/11 + EN 60309

Adattatore industriale-civile 250 V~, spina 2P+T 16 A 6h tipo EN 60309, due Bpresa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P17/11 e una presa 2P+T 16 A 6h tipo EN 60309

#### Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

#### Q.tà minima ordine

5 NR

#### Video

- [Spot Installazione Volante](#)




## Dati tecnici

- **Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici
- **Classe:** Adattatore
- **Tipologia:** Compatto
- **Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):** No
- **Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F):** No
- **Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):** No
- **Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):** No
- **Con spina per IT (S/P 11):** No
- **Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):** No
- **Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A):** No
- **Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B):** No
- **Tipo di presa:** Altro
- **Numero di porte USB:** 0
- **Colore:** Altro
- **Tensione nominale:** 230,00 - 230,01 V
- **Corrente nominale:** 0,00 - 16,00 A

## Marchi


- 00. Marcatura CE - UE
- 98. Avvertenza per adattatori ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



8 007352452756

**Codice** 8007352452756  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 16,5x16,5x5 [cm]  
**Peso** 344,4 [g]



8 007352452763

**Codice** 8007352452763  
**Qtà** 5 NR  
**Dim.** 27,7x17,7x17,2 [cm]  
**Peso** 1.722 [g]



8 007352473232

**Codice** 8007352473232  
**Qtà** 15 NR  
**Dim.** 47,5x27x29 [cm]  
**Peso** 5.674 [g]



8 007352469938

**Codice** 8007352469938  
**Qtà** 30 NR  
**Dim.** 55x29x36 [cm]  
**Peso** 10.872 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).